



MAP

MOTORES ELECTRICOS MONOFASICOS NORMALIZADOS

Motor Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores Eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Válvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciones
- Sellos Mecánicos - Repuestos
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar

E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

Descripción del producto

La línea de motores eléctricos monofásicos normalizados "MAP" fue diseñada para entregar un ALTO PAR de arranque con un robusto diseño y menor corriente absorbida.

Características

- Alto par
- Capacitor de arranque
- 100% blindado
- Protección IP 55
- Aislación clase F
- Bases desmontables

Condiciones de uso

- Temperatura ambiente: -5 °C a + 40 °C
- Humedad máxima 65% +/-15% a 25°C
- Altura máxima; 1000 m sobre el nivel del mar



Motor de ALTO PAR que utiliza el bobinado de arranque y el capacitor de trabajo para mejorar el rendimiento y la velocidad en plena carga.

TABLA DE PRESTACION – 50 Hz

MODELO	Pot. HP	Kw	Vpm	Plena Carga I (A) 220 V	Corriente de Arranque (A)	CA / CN	COS ϕ 100% de Carga	Rendimiento 100% de Carga	Carcasa	Capacitor de Marcha (mF)	Capacitor de Arranque (mF)	Rodamiento Delantero y Trasero	Retén Delantero y Trasero	Peso (Kg)
MAP801-2	0,50	0,37	2800	3,21	21	2,8	0,77	0,65	80	100mF / 250V	6204	20x34x7	9,2	5,3
MAP802-2	0,75	0,55	2800	4,45	29	2,8	0,79	0,68	80	150mF / 250V	6204	20x34x7	11	7,4
MAP90S-2	1	0,75	2810	5,82	37	2,5	0,8	0,7	90	200mF / 250V	6204	20x34x7	13	9,5
MAP90L-2	1,5	1,1	2820	8,3	60	2,5	0,8	0,72	90	300mF / 250V	6204	20x34x7	16	11,2
MAP100L1-2	2	1,5	2830	10,88	80	2,5	0,81	0,74	100	400mF / 250V	6206	30x42x7	22	14
MAP802-4	0,50	0,37	1400	4,05	21	2,5	0,64	0,64	80	100mF / 250V	6204	20x34x7	10,2	5,3
MAP90S-4	0,75	0,55	1400	5,25	29	2,5	0,69	0,67	90	100mF / 250V	6204	20x34x7	12,8	7,4
MAP90L-4	1	0,75	1410	6,57	37	2,5	0,73	0,68	90	150mF / 250V	6204	20x34x7	15,7	9,5
MAP100L1-4	1,5	1,1	1420	9,1	60	2,5	0,74	0,71	100	200mF / 250V	6206	30x42x7	23	11,2
MAP100L2-4	2	1,5	1430	11,91	80	2,5	0,75	0,73	100	400mF / 250V	6206	30x42x7	28	14